



HANDLEIDING ALCETSOUND FAUNAWERINGINSTALLATIE



ALCET Nederland
Dreesborch 3
5241 HL Rosmalen
www.alcetsound.nl
info@alcetsound.nl
06 20 40 71 87

LUIDSPREKER MET INGEBOUWDE VERSTERKER AM112

- Werking:
- Het hierbij geleverde product bestaat uit een ingebouwde digitale
- versterker van 40 Watt met dubbele luidspreker. De versterker is voorzien van een microprocessor die zorg voor het telkens met wisselende intervallen in en uitschakelen van de installatie. De intervallen (zowel de aan- als uittijden) variëren in lengte van 15 tot 55 seconden. Afhankelijk van het aantal opname op de aanwezige eprom (geluidsdrager) zal de microprocessor er ook voor zorgen dat de volgorde waarin deze afgespeeld worden telkens wisselt. Op deze wijze wordt de gewenning aan de angstgeluiden tegengegaan.

- Automatisch in- en uitschakelen middels lichtsensor:
- De versterker is voorzien van een lichtsensor die, bij het opkomende van de zon de installatie in werking zet (zoals hierboven beschreven) en, bij het invallen van de schemer de installatie uitschakelt. De werking van de lichtsensor kan omgedraaid worden door het indrukken van de druktoets met het maantje. De lichtsensor is ingebouwd in het midden van het bedieningspaneeltje.

- Extern in- en uitschakelen + volume:
- Naast bovengenoemde automatische in- en uitschakelingen is het aan te bevelen gebruik te maken van externe uitschakeling middels een optionele tijdsschakelaar, afstandbediening of handmatige bediening. Het onnodig actief zijn van de installatie op momenten dat zich relatief weinig vogels in de boomgaard aanwezig zijn zal de gewenning doen toenemen. De AAN-UIT-druktoets bevindt zich rechts onder de lichtsensor. Aan de bovenzijde van de lichtsensor bevinden zich de druktoetsen voor het verhogen en verlagen van het volume. De hoogte van het volume kan worden afgestemd aan de omstandigheden.

- Stroomvoorziening + uitbreidingsluidsprekers:
- Aan de rechterzijde van het bedieningspaneeltje bevinden zich de aansluitingen voor de stroomvoorziening (drie-pins) en eventuele additionele luidsprekers (twee-pins). De versterker kan gevoed worden middels een 12 Volts accu of een gestabiliseerde 12-Volts adapter. De door Alcetsound te leveren adapter is voorzien van een snoer van 1,5 mt met de juiste koppeling.
- Het bereik van deze versterker kan worden uitgebreid door tot 3 additionele luidsprekers met elk maximaal 100 meter kabel aan te sluiten. Alle aansluitingen worden gedaan middels schroefkoppelingen.

- Onderhoud:
- Aan het eind van het seizoen verdient het aanbeveling apparatuur en kabels binnen te halen. Indien een kabel in de grond is ingegraven raden wij aan de schroefkoppelingen van deze kabel middels een plasticzakjes en bindbandjes te beschermen tegen regen.

Garantieperiode: 1 jaar op eventuele fabricagegebreken.
Alle leveringen geschieden tegen de ALCET Nederland leveringsvoorwaarden.